

Тип контактора	Номенклатурный номер в зависимости от напряжения цепи управления						Номинальный ток, А	Число и исполнение контактов		Масса, кг, не более	Габаритные размеры мм, max		
		XXX						главных	вспомогательных		Ш	В	Г
		110 В	220 В	24(27) В	48(50) В	75 В							
МК1-01А	108.010.XXX	100	200	400	900	-	40	1 "P"	2 "3", 2 "P"	3,2	140	197	184
МК1-01А*	108.012.XXX	100	-	400	900	700		1 "P"	2 "3", 2 "P"	3,6	140	197	184
МК1-01Б	108.011.XXX	100	200	400	900	-		1 "P"	2 "3", 2 "P"	3,2	140	197	184
МК1-02А	108.020.XXX	100	200	400	900	700		2 "P"	2 "3", 2 "P"	3,95	140	197	187
МК1-02А*	108.022.XXX	100	200	400	900	700		2 "P"	2 "3", 2 "P"	3,95	140	197	187
МК1-02Б	108.021.XXX	100	200	400	900	-		2 "P"	2 "3", 2 "P"	3,95	140	197	187
МК1-10А	108.100.XXX	100	200	400	900	-		1 "3"	2 "3", 2 "P"	2,8	140	197	176
МК1-10А*	108.102.XXX	100	200	400	900	700		1 "3"	2 "3", 2 "P"	3,6	140	197	176
МК1-10Б	108.101.XXX	100	200	400	900	-		1 "3"	2 "3", 2 "P"	2,8	140	197	176
МК1-11А	108.110.XXX	100	200	400	900	700		1 "3", 1 "P"	2 "3", 2 "P"	4,05	140	204	172
МК1-11А*	108.112.XXX	100	200	400	900	700		1 "3", 1 "P"	2 "3", 2 "P"	4,05	140	204	172
МК1-11Б	108.111.XXX	100	200	400	900	-		1 "3", 1 "P"	2 "3", 2 "P"	4,05	140	204	172
МК1-20У3А*****	108.207.XXX	-	-	440 (440 В)	-	-		2 "3"	2 "3", 2 "P"	3,95	140	197	176
		-	-	-	900	-			3 "3", 1 "P"	3,95	140	197	176
МК1-20А**	108.205.XXX	100	200	400	900	-		2 "3"	2 "3", 2 "P"	3,95	140	197	176
МК1-20А***	108.200.XXX	100	200	400	900	-		2 "3"	2 "3", 2 "P"	3,55	140	197	176
МК1-20А*	108.202.XXX	100	-	400	900	700		2 "3"	2 "3", 2 "P"	3,95	140	197	176
МК1-20Б**	108.206.XXX	100	200	400	900	-		2 "3"	2 "3", 2 "P"	3,55	140	197	176
МК1-20Б***	108.201.XXX	100	200	400	900	-		2 "3"	2 "3", 2 "P"	3,55	140	197	176
МК1-20Д	108.923.XXX	100	-	-	-	-		2 "3"	2 "3", 2 "P"	3,06	132	197	176
МК1-20М*	108.204.XXX	100	-	400	-	700	2 "3"	2 "3", 2 "P"	3,95	140	197	176	
		-	200	-	-	-		-	3,95	140	197	176	
МК1-21А	108.210.XXX	100	200	400	900	-	40	2 "3", 1 "P"	2 "3", 2 "P"	4,4	140	204	172
МК1-21Б	108.211.XXX	100	200	400	900	-		2 "3", 1 "P"	2 "3", 2 "P"	4,4	140	204	172
МК1-22А*	108.222.XXX	102	202	402	902	702		2 "3", 2 "P"	2 "3", 2 "P"	4,7	140	204	172
МК1-22А**	108.225.XXX	100	200	400	900	-		2 "3", 2 "P"	2 "3", 2 "P"	4,7	140	204	172
МК1-22А***	108.220.XXX	100	200	400	900	-		2 "3", 2 "P"	2 "3", 2 "P"	4,7	140	204	172
МК1-22Б*	108.222.XXX	101	201	401	901	701		2 "3", 2 "P"	2 "3", 2 "P"	4,7	140	204	172
МК1-22Б**	108.226.XXX	100	200	400	900	-		2 "3", 2 "P"	2 "3", 2 "P"	4,7	140	204	172
МК1-22Б***	108.221.XXX	100	200	400	900	-		2 "3", 2 "P"	2 "3", 2 "P"	4,7	140	204	172
МК1-30А	108.300.XXX	100	200	400	900	700		3 "3"	2 "3", 2 "P"	4,2	140	204	176
МК1-30А*	108.302.XXX	100	200	400	900	700		3 "3"	2 "3", 2 "P"	4,2	140	204	176
МК1-30Б	108.301.XXX	100	200	400	900	-	3 "3"	2 "3", 2 "P"	4,2	140	204	176	
МК1-30Б*	108.302.XXX	101	201	401	901	701	3 "3"	2 "3", 2 "P"	4,2	140	204	176	
МК1-55А	108.550.XXX	100	200	400	900	-	10	-	5 "3", 5 "P"	3,2	140	204	184
МК1-55Б	108.551.XXX	100	200	400	900	-		-	5 "3", 5 "P"	3,2	140	204	184
МК1-66А	108.660.XXX	100	200	400	900	-		-	6 "3", 6 "P"	3,7	140	204	184
МК1-66Б	108.661.XXX	100	200	400	900	-		-	6 "3", 6 "P"	3,7	140	204	184
МК1-84А	108.840.XXX	100	200	400	900	-		-	8 "3", 4 "P"	3,7	140	204	184
МК1-84Б	108.841.XXX	100	200	400	900	-		-	8 "3", 4 "P"	3,7	140	204	184
МК2-01А	104.010.XXX	100	200	400	900	-	63	1 "P"	2 "3", 2 "P"	3,2	140	197	184
МК2-01А*	104.012.XXX	100	-	400	900	700		1 "P"	2 "3", 2 "P"	3,6	140	197	184
МК2-01Б	104.011.XXX	100	200	400	900	-		1 "P"	2 "3", 2 "P"	3,2	140	197	184
МК2-02А	104.020.XXX	100	200	400	900	700		2 "P"	2 "3", 2 "P"	3,95	140	197	187
МК2-02А*	104.022.XXX	100	200	400	900	700		2 "P"	2 "3", 2 "P"	3,95	140	197	187
МК2-02Б	104.021.XXX	100	200	400	900	-		2 "P"	2 "3", 2 "P"	3,95	140	197	187
МК2-10А	104.100.XXX	100	200	400	900	-		1 "3"	2 "3", 2 "P"	2,8	140	197	176
МК2-10А*	104.102.XXX	100	-	400	900	700		1 "3"	2 "3", 2 "P"	3,6	140	197	176
МК2-10Б	104.101.XXX	100	200	400	900	-		1 "3"	2 "3", 2 "P"	2,8	140	197	176
МК2-11А	104.110.XXX	100	200	400	900	700		1 "3", 1 "P"	2 "3", 2 "P"	4,05	140	204	172
МК2-11А*	104.112.XXX	100	200	400	900	700		1 "3", 1 "P"	2 "3", 2 "P"	4,05	140	204	172
МК2-11Б	104.111.XXX	100	200	400	900	-		1 "3", 1 "P"	2 "3", 2 "P"	4,05	140	204	172
МК2-20У3А*****	104.207.XXX	-	-	-	900	-		2 "3"	2 "3", 2 "P"	3,95	140	197	176
МК2-20А**	104.205.XXX	100	200	400	900	-		2 "3"	2 "3", 2 "P"	3,55	140	197	176

Тип контактора	Номенклатурный номер в зависимости от напряжения цепи управления						Номинальный ток, А	Число и исполнение контактов		Масса, кг, не более	Габаритные размеры мм, max		
		XXX						главных	вспомогательных		Ш	В	Г
		110 В	220 В	24(27) В	48(50)	75 В							
МК2-20А***	104.200.XXX	100	200	400	900	-	63	2 "З"	2 "З", 2 "Р"	3,55	140	197	176
МК2-20А*	104.202.XXX	100	-	400	900	700		2 "З"	2 "З", 2 "Р"	3,95	140	197	176
МК2-20Б**	104.206.XXX	100	200	400	900	-		2 "З"	2 "З", 2 "Р"	3,55	140	197	176
МК2-20Б***	104.201.XXX	100	200	400	900	-		2 "З"	2 "З", 2 "Р"	3,55	140	197	176
МК2-30А	104.300.XXX	100	200	400	900	700		3 "З"	2 "З", 2 "Р"	4,2	140	204	176
МК2-30А*	104.302.XXX	100	200	400	900	700		3 "З"	2 "З", 2 "Р"	4,2	140	204	176
МК2-30Б	104.301.XXX	100	200	400	900	-		3 "З"	2 "З", 2 "Р"	4,2	140	204	176
МК3-01А	100.010.XXX	100	200	400	900	700		100	1 "Р"	2 "З", 2 "Р"	3,8	147	197
МК3-01А*	100.012.XXX	100	-	400	900	700	1 "Р"		2 "З", 2 "Р"	3,8	147	197	184
МК3-01Б	100.011.XXX	100	200	400	900	700	1 "Р"		2 "З", 2 "Р"	3,8	147	197	184
МК3-10А	100.100.XXX	100	200	400	900	700	1 "З"		2 "З", 2 "Р"	3,8	147	197	176
МК3-10А*	100.102.XXX	100	-	400	900	700	1 "З"		2 "З", 2 "Р"	3,8	147	197	176
МК3-10Б	100.101.XXX	100	200	400	900	700	1 "З"		2 "З", 2 "Р"	3,8	147	197	176
МК3-11А	100.110.XXX	100	200	400	900	700	1 "З", 1"Р"		2 "З", 2 "Р"	4,5	147	204	178
МК3-11А*	100.112.XXX	100	-	400	900	700	1 "З", 1"Р"		2 "З", 2 "Р"	4,5	147	204	178
МК3-11Б	100.111.XXX	100	200	400	900	700	1 "З", 1"Р"		2 "З", 2 "Р"	4,5	147	204	178
МК3-20****	100.200.XXX	100	200	400	900	700	2 "З"		2 "З", 2 "Р"	4,15	147	207	176
МК3-20Д	100.203.XXX	100	200	400	900	700	2 "З"		2 "З", 2 "Р"	4,1	140	204	176
МК4-01А	109.010.XXX	100	200	400	900	700	160		1 "Р"	2 "З", 2 "Р"	3,9	158	197
МК4-01А*	109.012.XXX	100	-	400	900	700		1 "Р"	2 "З", 2 "Р"	3,9	158	197	184
МК4-01Б	109.011.XXX	100	200	400	900	700		1 "Р"	2 "З", 2 "Р"	3,9	158	197	184
МК4-10А	109.100.XXX	100	200	400	900	700		1 "З"	2 "З", 2 "Р"	3,9	158	197	176
МК4-10А*	109.102.XXX	100	-	400	900	700		1 "З"	2 "З", 2 "Р"	3,9	158	197	176
МК4-10Б	109.101.XXX	100	200	400	900	700		1 "З"	2 "З", 2 "Р"	3,9	158	197	176
МК4-11А	109.110.XXX	100	200	400	900	700		1 "З", 1"Р"	2 "З", 2 "Р"	4,6	158	206	178
МК4-11А*	109.112.XXX	100	-	400	900	700		1 "З", 1"Р"	2 "З", 2 "Р"	4,6	158	206	178
МК4-11Б	109.111.XXX	100	200	400	900	700		1 "З", 1"Р"	2 "З", 2 "Р"	4,6	158	206	178
МК4-20****	109.200.XXX	100	200	400	900	700		2 "З"	2 "З", 2 "Р"	4,25	158	207	176
МК4-22*****	109.220.XXX	-	-	400	-	-		2 "З", 2 "Р"	2 "З", 2 "Р"	5,35	158	208	178

\* Для подвижного состава.

\*\* Для переменного тока главной цепи, 380 В.

\*\*\* Для постоянного тока главной цепи, также переменного тока до 500 В, до 380 В (МК1-22).

\*\*\*\* Для постоянного тока главной цепи.

\*\*\*\*\* Для электровозов.

\*\*\*\*\* Для троллейбусов, постоянного тока главной цепи 550 В.

Номенклатурные номера механической блокировки на контакторы:

МК1, МК2, МК3-20Д – 100.000.054

МК3, МК4 – 100.000.058